

tuya.com

Smart life smart living



# PULSAR

Ghid de conectare.

smart control  
home experience

# 1. Descărcați aplicația Tuya Smart.

Aplicația poate fi descărcată, scanând unul din cele două coduri QR, în funcție de sistemul de operare de pe dispozitivul mobil pe care se face instalarea.



Android



Apple iOS



**De asemenea puteți căuta în Google Play, sau App Store, după termenul „Tuya Smart”**

## 2. Creați un cont nou în aplicația Tuya Smart

Deschideți aplicația Tuya Smart și apăsați butonul „Creați un cont nou”.



Urmați pas cu pas instrucțiunile de înregistrare afișate de aplicație

1. Introduceți o adresă de e-mail validă
2. Obțineți codul de verificare
3. Introduceți codul de verificare, primit pe adresa de e-mail specificată
4. Setati o parolă formată din litere și cifre, și cu o lungime cuprinsă între 6 și 20 de caractere



### 3. Adăugare automat dispozitive noi în aplicație.

3.1 Asigurați-vă ca pe dispozitivul mobil serviciul Bluetooth este pornit și sunteți conectat la rețeaua Wi-Fi locală, după care autentificați-vă în aplicație.





3.2 Alimentați dispozitivul la o sursă de tensiune electrică. La prima utilizare, LED-ul indicator de pe priza smart trebuie să lumineze intermitent, de culoare albastru.


Dacă acesta luminează continuu, atunci trebuie aplicată procedura de resetare de mai jos, sau să urmăriți instrucțiunile din aplicație.

Pentru a reseta dispozitivul în starea de configurare rapidă, țineți apăsat butonul mai mult de 6 secunde, până când LED-ul indicator începe să lumineze intermitent (de două ori pe secundă) în culoarea albastru.

3.3 În momentul în care se deschide aplicația, noul dispozitiv este detectat automat și se începe instalarea acestuia, urmând pașii afișați de aplicație. Apăsăți butonul „Go To Add”, după care în fereastra următoare folosiți opțiunea „+” (adăugare dispozitiv).



3.4 Confirmați denumirea rețelei Wi-Fi la care sunteți conectat (doar rețele 2.4 Ghz), parola acesteia și apăsați butonul „Confirmare”.




3.5 Apăsați butonul „Finalizat/Efectuat ” pentru a termina instalarea noului dumneavoastră dispozitiv.



## 4. Adăugare dispozitive noi în aplicație (funcția Auto Scan).

4.1 Asigurați-vă că pe dispozitivul mobil serviciul Bluetooth este pornit și sunteți conectat la rețeaua Wi-Fi locală, după care autentificați-vă în aplicație.



4.2 Alimentați dispozitivul la o sursă de tensiune electrică. La prima utilizare, LED-ul indicator de pe priza smart trebuie să lumineze intermitent, de culoare albastru.


Dacă acesta luminează continuu, atunci trebuie aplicată procedura de resetare de mai jos, sau să urmăriți instrucțiunile din aplicație.

Pentru a reseta dispozitivul în starea de configurare rapidă, țineți apăsat butonul mai mult de 6 secunde, până când LED-ul indicator începe să lumineze intermitent (de două ori pe secundă) în culoarea albastru.


4.3 Când LED-ul indicator luminează intermitent, apăsați butonul „+” situat în colțul dreapta sus sau butonul „Adăugați dispozitiv”. În ecranul următor selectați opțiunea Auto Scan.



4.4 Aplicația va scana și detecta automat dispozitivul aflat în apropiere și îl va afișa pentru conectare. După ce apăsați butonul „Următor”, aplicația va finaliza conectarea dispozitivului, unde puteți schimba denumirea acestuia.



4.5 Dispozitivul a fost înregistrat cu succes, și de acum puteți începe să vă bucurați de funcționalitățile oferite de nouă dumneavoastră priză inteligentă.



## **5. Adăugare dispozitive noi in aplicație (funcția Add Manually).**

5.1 Alimentați dispozitivul la o sursă de tensiune electrică.

5.2 Asigurați-vă că pe dispozitivul mobil serviciul Bluetooth este pornit și sunteți conectat la rețeaua Wi-Fi locală, după care autentificați-vă în aplicație.

5.3 Apăsăți butonul „+” situat în colțul dreapta sus sau butonul „Adăugați dispozitiv”.

În ecranul următor selectați opțiunea Add Manually, și alegeți secțiunea „Electrician” și selectați modelul de priză Wi-Fi / Wi-Fi (BLE).





5.4 La prima utilizare, LED-ul indicator de pe priza smart trebuie să lumineze intermitent, de culoare albastru. Dacă acesta luminează continuu, atunci trebuie aplicată procedura de resetare de mai jos.

Pentru a reseta dispozitivul în starea de configurare rapidă, țineți apăsat butonul mai mult de 6 secunde, până când LED-ul indicator începe să lumineze intermitent (de două ori pe secundă) în culoarea albastru.




După ce ați resetat dispozitivul, confirmați acest lucru și în aplicație, bifând opțiunea "Confirm indicator rapidly blink", după care apăsați butonul „Următor”





5.5 În fereastra următoare, confirmați denumirea rețelei Wi-Fi la care sunteți conectat (doar rețele 2.4 Ghz), parola acesteia și apăsați butonul


„Următor”. Aplicația va începe instalarea și după ce adăugarea a fost efectuată cu succes, va afișa o fereastră de confirmare.



5.6 Apăsați butonul „Finalizat” pentru a începe să vă bucurați de noul dumneavoastră dispozitiv.

## 6. Control vocal integrare Google Assistant și Amazon Alexa.

6.1 În aplicație, deschideți interfața destinată gestionării prizei inteligente, selectați butonul editare și alegeți aplicația la care vreți să vă conectați.



## Informații generale

- După conectarea prizei inteligente în rețeaua locală și configurarea în aplicația TUYA, aceasta se poate controla de oriunde aveți acces la o conexiune de Internet.
  - Butonul ON/OFF este prevăzut cu iluminare LED albastră permanentă, ceea ce o face ușor de identificat pe întuneric.
  - Dispozitivul poate fi setat, astfel încât își păstreze ultimul status (ON/OFF), pe care îl avea înainte de întreruperea energiei electrice. Astfel în cazul unei eventuale întreruperi a energiei electrice, aceasta va reveni la starea în care se afla înainte de întrerupere.
  - **Priza se poate conecta doar la rețele Wi-Fi de 2,4Ghz.**
  - **Conexiunea Bluetooth este folosită doar pentru configurarea inițială a dispozitivului.**
- Nu se folosește pentru control.**

## Informații tehnice

Prevăzută cu protecție pentru copii.


Tensiune alimentare: 230V AC, 50Hz

Curent: 16A (încărcare maximă)

Putere: 3680W

Conectivitate: Wi-Fi 2.4Ghz / Bluetooth

Apps: iOS / Android



Pentru mai multe informații despre funcționalitățile dispozitivelor Pulsar Home Experience consultați manualul complet de utilizare accesând linkul [www.elbielectric.ro/pulsar/docs](http://www.elbielectric.ro/pulsar/docs)



Made in China / In China hergestellt